



GEN24 SC



Fronius Symo GEN24 SC
& GEN24 Plus SC 3.0 - 12.0 kW

Il cuore dell'impianto fotovoltaico



01 Alimentazione di backup per ogni evenienza

Fornitura di energia sempre affidabile: con PV Point, Fronius GEN24 offre una funzione base di alimentazione di backup, già integrata a bordo dell'inverter e facilmente attivabile. Con Fronius GEN24 Plus puoi scegliere tra PV Point e l'opzione Full Backup, che fornisce un'alimentazione di emergenza all'intera abitazione.

02 Integrazioni senza limiti

Fronius GEN24 e Fronius GEN24 Plus dispongono di interfacce aperte. In questo modo i componenti a marchio Fronius o di fornitori terzi si possono integrare facilmente nel sistema, per un impianto fotovoltaico perfettamente su misura.

03 Versatilità straordinaria

Più funzioni. Più controllo. Maggiore fornitura di energia. Grazie alle funzioni per la gestione energetica, Fronius GEN24 e Fronius GEN24 Plus permettono di risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo. Allo stesso tempo, il sistema di raffreddamento attivo prolunga la durata dei componenti e assicura un investimento affidabile nel tempo.

04 Sostenibilità a prova di futuro

Per tutti coloro che vogliono libertà di scelta: grazie all'aggiornamento software Fronius UP.storage, il collegamento di una batteria e l'opzione Full Backup possono essere abilitati in qualsiasi momento sugli inverter già installati e operativi.

05 Massima indipendenza

Abbinando una batteria a Fronius GEN24 Plus puoi ottenere ancora di più dal tuo impianto fotovoltaico, risparmiando anche sui consumi notturni. Utilizza la tua energia nel miglior modo possibile e diventa più indipendente dai fornitori di energia e dalle loro politiche di prezzo.

Dati tecnici

3.0/4.0/5.0 kW

			Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC								
			3.0			4.0			5.0		
Dati di entrata	Numero di MPPT		2			2			2		
	Range di tensione DC in entrata (U _{dc min} - U _{dc max})	V	80 - 1.000			80 - 1.000			80 - 1.000		
	Tensione di entrata nominale (U _{dc,r})	V	610			610			610		
	Tensione di avvio (U _{dc start})	V	80			80			80		
	Range di tensione MPPT	V	80 - 800			80 - 800			80 - 800		
	Gamma di tensione MPP (alla potenza nominale) (U _{mpp min} - U _{mpp max})	V	115 - 800			150 - 800			190 - 800		
			MPPT1	MPPT2		MPPT1	MPPT2		MPPT1	MPPT2	
	Corrente di entrata massima (I _{dc max})	A	14			14			14		
	Corrente di corto circuito max campo dei moduli solari (I _{sc pv}) ¹	A	20			20			20		
	Numero connessioni DC		2		1	2		1	2		1
			MPPT1	MPPT2	Totale	MPPT1	MPPT2	Totale	MPPT1	MPPT2	Totale
	Massima potenza DC utilizzabile	W	3.150	3.150	3.150	4.180	4.180	4.180	5.200	5.200	5.200
	Max. potenza del generatore FV	Wpeak	4.500	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500	7.500

Dati di uscita	Potenza nominale AC (P _{ac,r})	W	3.000		4.000		5.000	
	Potenza apparente	VA	3.000		4.000		5.000	
	Potenza di uscita massima	VA	3.000		4.000		5.000	
			380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac
	Corrente di uscita nominale AC	A	4,5	4,3	6,1	5,8	7,6	7,2
	Caratteristiche di connessione alla rete (U _{ac,r})	V	3~ NPE 400/230 o 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%)					
	Range di frequenza (f _{min} - f _{max})	Hz	50/60 (45 - 65)					
	Fattore di distorsione	%	< 3,5		< 3,5		< 3,5	
	Fattore di potenza (cos φ _{ac,r})		0,7 - 1 ind. / cap.					

Dati di uscita PV Point	Potenza di uscita nominale PV Point (Comfort)	VA	3.000	3.000	3.000
	Caratteristiche di connessione alla rete PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230		
	Tempo di sgancio	sec.	~15	~15	~15



La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.

 La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.			Symo GEN24 Plus SC		
			3.0	4.0	5.0
Dati di uscita Full Backup ²	Potenza di uscita nominale Full Backup	VA	La funzione Full Backup è disponibile solo per le taglie da 6 a 10 kW di Symo GEN24 Plus.		
	Potenza nominale per fase del Full Backup	VA			
	Caratteristiche di connessione alla rete Full Backup	V			
	Tempo di sgancio	sec.			

Collegamento della batteria	Numero connettori DC per batteria		1	1	1
	Corrente di entrata massima (I _{dc max})	A	14	14	14
	Corrente di entrata massima (U _{dc min} - U _{dc max})	V	160 - 700	160 - 700	160 - 700
	Tipologia di connessione DC lato batteria		1 morsetto a pressione BATT+ e 1 morsetto a pressione BATT- 2,5-10 mm ²		
	Massima potenza di carica e scarica lato DC ³	W	3.300	4.300	5.300
	Massima potenza di carica con accumulo AC ³	W	3.000	4.000	5.000
	Batterie compatibili ⁴		Fronius Reserva, Fronius Reserva Pro & BYD Battery-Box HVS/HVM, HVS+/HVM+ & LG FLEX		

¹ I_{sc pv} = I_{sc max} ≥ I_{sc (STC)} x 1,25 ai sensi, ad esempio, degli standard IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

² La funzione Full Backup è disponibile solo per le taglie da 6 a 10 kW di Symo GEN24 Plus. Full Backup necessita di componenti esterni aggiuntivi per lo sgancio dalla rete. Informazioni dettagliate sono disponibili nelle istruzioni per l'uso.

³ In base alla batteria collegata.

⁴ La compatibilità con Fronius GEN24 Plus varia a seconda del tipo di accumulatore e della classe di capacità, della certificazione specifica del paese e della disponibilità. Maggiori informazioni: www.fronius.com/battery-overview.

			Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC		
			3.0	4.0	5.0
Dati generali	Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	mm	530 × 474 × 165		
	Peso (inverter/con imballaggio)	kg	15,3 / 19,1	15,3 / 19,1	15,3 / 19,1
	Grado di protezione IP		IP 66	IP 66	IP 66
	Classe di protezione		1	1	1
	Perdita di potenza notturna	W	<10	<10	<10
	Categoria di sovratensione (DC/AC) ⁵		2/3	2/3	2/3
	Raffreddamento		Active Cooling Technology (ventilazione meccanica)		
	Montaggio		All'interno e all'esterno		
	Range di temperatura ambiente	°C	-25 - +60	-25 - +60	-25 - +60
	Umidità dell'aria consentita	%	0 - 100	0 - 100	0 - 100
	Emissioni sonore	dB (A)	< 36	< 36	< 36
	Altitudine massima	m	3000/4000 (gamma di tensioni illimitata/limitata)		
	Tipologia di connessione DC lato FV		3 morsetti a pressione DC+ e 3 morsetti a pressione DC- 2,5-10 mm ²		
	Tipologia di connessione AC		Morsettiera a 5 poli AC a pressione 1,5-10 mm ² Morsettiera a 3 poli a pressione per opzione backup 1,5-10 mm ² Per messa a terra: 5 morsetti a vite PE 2,5-16 mm ²		
	Certificazioni e conformità normative ⁶		IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25		
Grado di efficienza	Funzioni di backup ⁷		PV Point (Comfort)		
	Analisi del ciclo di vita		Secondo le norme ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 (eseguita dal Fraunhofer Institute)		
Grado di efficienza	Grado di efficienza massimo	%	98,1	98,1	98,1
	Grado di efficienza europeo (η _{EU})	%	96,7	97,2	97,5
	Grado di efficienza degli inseguitori MPP	%	> 99,9	> 99,9	> 99,9
Protezioni	Misurazione dell'isolamento lato DC		Integrata		
	Sezionatore DC		Integrata		
	Protezione contro l'inversione di polarità		Integrata		
	Rilevamento dell'arco elettrico Arc Guard Technology		Integrata		
Interfacce	WLAN / 2 × Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)		
	6 ingressi digitali 6 I/O digitali		Collegamento a ricevitore di segnali di comando centralizzati, Energy Management		
	Spegnimento d'emergenza (WSD)		Integrata		
	Datalogger e server Web		Integrata		
	2 × RS485		Modbus RTU SunSpec (per prodotti di terze parti) / Fronius Smart Meter, batteria (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot		

⁵ Conforme alla norma IEC 62109-1. Dispositivi di protezione da sovratensione SPD lato DC di tipo 1+2 per 2 MPPT disponibili come kit retrofit opzionale (cod. art. 4,240,313,CK).

⁶ Per tutte le attuali certificazioni dell'inverter, visita il nostro sito www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert.

⁷ La funzione di alimentazione di emergenza Full Backup è disponibile solo per GEN24 Plus.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità degli inverter nel vostro Paese, visitate il sito www.fronius.com.

Dati tecnici

6.0/8.0/10.0 kW

			Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC								
			6.0			8.0			10.0		
Dati di entrata	Numero di MPPT		2			2			2		
	Range di tensione DC in entrata (U _{dc min} - U _{dc max})	V	80 - 1.000			80 - 1.000			80 - 1.000		
	Tensione di entrata nominale (U _{dc,r})	V	610			610			610		
	Tensione di avvio (U _{dc start})	V	80			80			80		
	Range di tensione MPPT	V	80 - 800			80 - 800			80 - 800		
	Gamma di tensione MPP (alla potenza nominale) (U _{mpp min} - U _{mpp max})	V	148 - 800			197 - 800			246 - 800		
			MPPT1	MPPT2		MPPT1	MPPT2		MPPT1	MPPT2	
	Corrente di entrata massima (I _{dc max})	A	28		14	28		14	28		14
	Corrente di corto circuito max campo dei moduli solari (I _{sc pv}) ¹	A	40		20	40		20	40		20
	Numero connessioni DC		2		1	2		1	2		1
			MPPT1	MPPT2	Totale	MPPT1	MPPT2	Totale	MPPT1	MPPT2	Totale
	Massima potenza DC utilizzabile	W	6.180	6.180	6.180	8.240	8.240	8.240	10.300	8.600	10.300
	Max. potenza del generatore FV	Wpeak	7.500	7.500	9.000	10.000	8.500	12.000	12.500	9.000	15.000

Dati di uscita	Potenza nominale AC (P _{ac,r})	W	6.000		8.000		10.000	
	Potenza apparente	VA	6.000		8.000		10.000	
	Potenza di uscita massima	VA	6.000		8.000		10.000	
			380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac	380 Vac	400 Vac
	Corrente di uscita nominale AC	A	9,1	8,7	12,1	11,6	15,2	14,5
	Caratteristiche di connessione alla rete (U _{ac,r})	V	3~ NPE 400/230 o 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%)					
	Range di frequenza (f _{min} - f _{max})	Hz	50/60 (45 - 65)					
	Fattore di distorsione	%	< 3.5		< 3.5		< 3.5	
	Fattore di potenza (cos φ _{ac,r})		0,7 - 1 ind. / cap.					

Dati di uscita PV Point	Potenza di uscita nominale PV Point (Comfort)	VA	3.000	3.000	3.000
	Caratteristiche di connessione alla rete PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230		
	Tempo di sgancio	sec.	~15	~15	~15



La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.

 La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.			Symo GEN24 Plus SC		
			6.0	8.0	10.0
Dati di uscita Full Backup ²	Potenza di uscita nominale Full Backup	VA	6.000	8.000	10.000
	Potenza nominale per fase del Full Backup	VA	4.225	4.225	4.225
	Caratteristiche di connessione alla rete Full Backup	V	3~ NPE 400/230 o 3~ NPE 380/220		
	Tempo di sgancio	sec..	~10	~10	~10

Collegamento della batteria	Numero connettori DC per batteria		1	1	1
	Corrente di entrata massima (I _{dc max})	A	22	22	22
	Corrente di entrata massima (U _{dc min} - U _{dc max})	V	160 - 700	160 - 700	160 - 700
	Tipologia di connessione DC lato batteria		1 morsetto a pressione BATT+ e 1 morsetto a pressione BATT- 2,5-10 mm²		
	Massima potenza di carica e scarica lato DC ³	W	6.220	8.260	10.300
	Massima potenza di carica con accumulo AC ³	W	6.000	8.000	10.000
	Batterie compatibili ⁴		Fronius Reserva, Fronius Reserva Pro & BYD Battery-Box HVS/HVM, HVS+/HVM+ & LG FLEX		

¹ I_{sc pv} = I_{sc max} ≥ I_{sc (STC)} x 1,25 ai sensi, ad esempio, degli standard IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

² La funzione Full Backup è disponibile solo per le taglie da 6 a 10 kW di Symo GEN24 Plus. Full Backup necessita di componenti esterni aggiuntivi per lo sgancio dalla rete. Informazioni dettagliate sono disponibili nelle istruzioni per l'uso.

³ In base alla batteria collegata.

⁴ La compatibilità con Fronius GEN24 Plus varia a seconda del tipo di accumulatore e della classe di capacità, della certificazione specifica del paese e della disponibilità. Maggiori informazioni: www.fronius.com/battery-overview.

			Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC		
			6.0	8.0	10.0
Dati generali	Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	mm	595 × 529 × 180		
	Peso (inverter/con imballaggio)	kg	22,8 / 28,0	22,8 / 28,0	22,8 / 28,0
	Grado di protezione IP		IP 66	IP 66	IP 66
	Classe di protezione		1	1	1
	Perdita di potenza notturna	W	<10	<10	<10
	Categoria di sovratensione (DC/AC) ⁵		2/3	2/3	2/3
	Raffreddamento		Active Cooling Technology (ventilazione meccanica)		
	Montaggio		All'interno e all'esterno		
	Range di temperatura ambiente	°C	-25 - +60	-25 - +60	-25 - +60
	Umidità dell'aria consentita	%	0 - 100	0 - 100	0 - 100
	Emissioni sonore	dB (A)	< 47	< 47	< 47
	Altitudine massima	m	3000/4000 (gamma di tensioni illimitata/limitata)		
	Tipologia di connessione DC lato FV		3 morsetti a pressione DC+ e 3 morsetti a pressione DC- 2,5-10 mm ²		
	Tipologia di connessione AC		Morsettiera a 5 poli AC a pressione 1,5-10 mm ² Morsettiera a 3 poli a pressione per opzione backup 1,5-10 mm ² Per messa a terra: 5 morsetti a vite PE 2,5-16 mm ²		
	Certificazioni e conformità normative ⁶		IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25		
Grado di efficienza	Funzioni di backup ⁷		PV Point (Comfort) o Full Backup		
	Analisi del ciclo di vita		Secondo le norme ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 (eseguita dal Fraunhofer Institute)		
Grado di efficienza	Grado di efficienza massimo	%	98,3	98,3	98,3
	Grado di efficienza europeo (η _{EU})	%	97,9	98	98,1
	Grado di efficienza degli inseguitori MPP	%	> 99,9	> 99,9	> 99,9
Protezioni	Misurazione dell'isolamento lato DC		Integrata		
	Sezionatore DC		Integrata		
	Protezione contro l'inversione di polarità		Integrata		
	Rilevamento dell'arco elettrico Arc Guard Technology		Integrata		
Interfacce	WLAN / 2 × Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)		
	6 ingressi digitali 6 I/O digitali		Collegamento a ricevitore di segnali di comando centralizzati, Energy Management		
	Spegnimento d'emergenza (WSD)		Integrata		
	Datalogger e server Web		Integrata		
	2 × RS485		Modbus RTU SunSpec (per prodotti di terze parti) / Fronius Smart Meter, batteria (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot		

⁵ Conforme alla norma IEC 62109-1. Dispositivi di protezione da sovratensione SPD lato DC di tipo 1+2 per 2 MPPT disponibili come kit retrofit opzionale (cod. art. 4,240,313,CK).

⁶ Per tutte le attuali certificazioni dell'inverter, visita il nostro sito www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert.

⁷ La funzione di alimentazione di emergenza Full Backup è disponibile solo per GEN24 Plus.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità degli inverter nel vostro Paese, visitate il sito www.fronius.com.

Dati tecnici

12.0 kW

			Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC		
			12.0		
Dati di entrata	Numero di MPPT		2		
	Range di tensione DC in entrata ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$)	V	80 - 1.000		
	Tensione di entrata nominale ($U_{dc,r}$)	V	610		
	Tensione di avvio ($U_{dc\ start}$)	V	80		
	Range di tensione MPPT	V	80 - 800		
	Gamma di tensione MPP (alla potenza nominale) ($U_{mpp\ min} - U_{mpp\ max}$)	V	295 - 800		
			MPPT1	MPPT2	
	Corrente di entrata massima ($I_{dc\ max}$)	A	28	14	
	Corrente di corto circuito max campo dei moduli solari ($I_{sc\ pv}$) ¹	A	40	20	
	Numero connessioni DC		2	1	
			MPPT1	MPPT2	Summe
	Massima potenza DC utilizzabile	W	12.360	8.600	12.360
	Max. potenza del generatore FV	Wpeak	14.000	9.000	18.000

Dati di uscita	Potenza nominale AC (P _{ac,r})	W	12.000	
	Potenza apparente	VA	12.000	
	Potenza di uscita massima	VA	12.000	
			380 Vac	400 Vac
	Corrente di uscita nominale AC	A	18,2	17,4
	Caratteristiche di connessione alla rete (U _{ac,r})	V	3~ NPE 400/230 o 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%)	
	Range di frequenza (f _{min} - f _{max})	Hz	50/60 (45 - 65)	
	Fattore di distorsione	%	< 3,5	
	Fattore di potenza (cos φ _{ac,r})		0,7 - 1 ind. / cap.	

Dati di uscita PV Point	Potenza di uscita nominale PV Point (Comfort)	VA	3.000		
	Caratteristiche di connessione alla rete PV Point (Comfort)	V	1~ NPE 220/230		
	Tempo di sgancio	sec..	~15		



La funzione di alimentazione di emergenza a batteria e Full Backup è disponibile solo sul modello GEN24 Plus SC.

			Symo GEN24 Plus SC		
			12.0		
Dati di uscita Full Backup ²	Potenza di uscita nominale Full Backup	VA	12.000		
	Potenza nominale per fase del Full Backup	VA	4.225		
	Caratteristiche di connessione alla rete Full Backup	V	3~ NPE 400/230 oder 3~ NPE 380/220		
	Tempo di sgancio	sec..	~10		

Collegamento della batteria	Numero connettori DC per batteria		1		
	Corrente di entrata massima ($I_{dc\ max}$)	A	22		
	Corrente di entrata massima ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$)	V	160 - 700		
	Tipologia di connessione DC lato batteria		1 morsetto a pressione BATT+ e 1 morsetto a pressione BATT- 2,5-10 mm ²		
	Massima potenza di carica e scarica lato DC ³	W	11.682		
	Massima potenza di carica con accumulo AC ³	W	11.682		
	Batterie compatibili ⁴		Fronius Reserva, Fronius Reserva Pro & BYD Battery-Box HVS/HVM, HVS+/HVM+ & LG FLEX		

¹ $I_{sc\ pv} = I_{sc\ max} \geq I_{sc\ (STC)} \times 1,25$ ai sensi, ad esempio, degli standard IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

² La funzione Full Backup è disponibile solo per le taglie da 6 a 10 kW di Symo GEN24 Plus. Full Backup necessita di componenti esterni aggiuntivi per lo sgancio dalla rete. Informazioni dettagliate sono disponibili nelle istruzioni per l'uso.

³ In base alla batteria collegata.

⁴ La compatibilità con Fronius GEN24 Plus varia a seconda del tipo di accumulatore e della classe di capacità, della certificazione specifica del paese e della disponibilità. Maggiori informazioni: www.fronius.com/battery-overview.

			Symo GEN24 SC / GEN24 Plus SC
			12.0
Dati generali	Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)	mm	595 × 529 × 180
	Peso (inverter/con imballaggio)	kg	22,8 / 28,0
	Grado di protezione IP		IP 66
	Classe di protezione		1
	Perdita di potenza notturna	W	<10
	Categoria di sovratensione (DC/AC) ⁵		2/3
	Raffreddamento		Active Cooling Technology (ventilazione meccanica)
	Montaggio		All'interno e all'esterno
	Range di temperatura ambiente	°C	-25 - +60
	Umidità dell'aria consentita	%	0 - 100
	Emissioni sonore	dB (A)	< 47
	Altitudine massima	m	3000/4000 (gamma di tensioni illimitata/limitata)
	Tipologia di connessione DC lato FV		3 morsetti a pressione DC+ e 3 morsetti a pressione DC- 2,5-10 mm ²
	Tipologia di connessione AC		Morsettiera a 5 poli AC a pressione 1,5-10 mm ² Morsettiera a 3 poli a pressione per opzione backup 1,5-10 mm ² Per messa a terra: 5 morsetti a vite PE 2,5-16 mm ²
	Certificazioni e conformità normative ⁶		IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25
Grado di efficienza	Funzioni di backup ⁷		PV Point (Comfort) o Full Backup
	Analisi del ciclo di vita		Secondo le norme ÖNORM EN ISO 14040 e 14044 (eseguita dal Fraunhofer Institute)
Grado di efficienza	Grado di efficienza massimo	%	98,2
	Grado di efficienza europeo (η _{EU})	%	97,9
	Grado di efficienza degli inseguitori MPP	%	> 99,9
Protezioni	Misurazione dell'isolamento lato DC		Integrata
	Sezionatore DC		Integrata
	Protezione contro l'inversione di polarità		Integrata
	Rilevamento dell'arco elettrico Arc Guard Technology		Integrata
Interfacce	WLAN / 2 × Ethernet LAN		Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
	6 ingressi digitali 6 I/O digitali		Collegamento a ricevitore di segnali di comando centralizzati, Energy Management
	Spegnimento d'emergenza (WSD)		Integrata
	Datalogger e server Web		Integrata
	2 × RS485		Modbus RTU SunSpec (per prodotti di terze parti) / Fronius Smart Meter, batteria (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot

⁵ Conforme alla norma IEC 62109-1. Dispositivi di protezione da sovratensione SPD lato DC di tipo 1+2 per 2 MPPT disponibili come kit retrofit opzionale (cod. art. 4,240,313,CK).

⁶ Per tutte le attuali certificazioni dell'inverter, visita il nostro sito www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert.

⁷ La funzione di alimentazione di emergenza Full Backup è disponibile solo per GEN24 Plus.

Per ulteriori informazioni sulla disponibilità degli inverter nel vostro Paese, visitate il sito www.fronius.com.

Maggiori informazioni disponibili su: www.fronius.com/it-it/italy/energia-solare