

LaMetric TIME

LM 37X8



Produktdatenblatt

Produktnam	LaMetric TIME Smart-Uhr
Produkttyp	Das Gerät für die Kommunikation in einem drahtlosen Netzwerk, nämlich zum Empfang von Daten und Klängen von einem Mobiltelefon, LAN-Geräten oder dem Internet
SKU	LSD-S-EU
EAN	5060415280034
Modell	LM 37X8
Abmessungen	20.1 x 6.1 x 3.6 cm / 7.9 x 2.4 x 1.4 in
Gewicht	0.223 kg / 0.49 lbs
Inhalt	1) LaMetric Time 2) USB-Typ-C-Kabel (1,5 Meter) 3) Schnellstartanleitung 4) Netzteil mit EU/US/UK-Steckern
Konnektivität	1) 802.11 b/g/n 2,4 GHz WLAN-Netzwerke und WEP/WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise (nur EAP-PWD), WPA3-Protokolle 2) Bluetooth 4.0 (für Musikstreaming, Smartphone-Benachrichtigungen)
Konfiguration	Über die mobile App auf einem iPhone oder Android-Smartphone oder einen Webbrowser auf einem Smartphone, PC oder Mac
Bildschirmtyp	LED-Bildschirm mit Umgebungslichtsensor
Bildschirmgröße	19.5 x 4.2 cm
Bildschirmauflösung	37 x 8 weißer Bildschirm mit einem 8x8 Farbschnitt links

Smart Atoms Limited / www.lametric.com / Produktdatenblatt Version 20240321

2 - LaMetric TIME - LM 37X8

Bildschirmabdunkelung	Unterstützt die automatische Helligkeit
Bildschirmfunktionen	<p>1) Kann gleichzeitig ein 8x8-Farbicon links und weiße alphanumerische Zeichen oder weiße alphanumerische Zeichen in voller Breite anzeigen</p> <p>2) Unterstützt lateinische, kyrillische und japanische Zeichen</p> <p>3) Unterstützt Laufschrift</p>
Apps/Funktionen auf dem Gerät	<u>Wecker</u> , <u>Wetter</u> *, <u>Internetradio</u> *, <u>Timer</u> , <u>Stoppuhr</u> , <u>Nachrichtentafel</u> , <u>Meine Daten DIY (mit No-Code-Möglichkeiten)</u> , Smartphone-Benachrichtigungen
Arbeitsmodi	Manuell, Auto-Scroll, Zeitplan, Gesperrt. Kann mehrere Apps gleichzeitig ausführen
Audiofunktionen	Internetradio * / Spotify Connect / Bluetooth-Lautsprecher / Wecker mit Musik
Audio	<p>1) 2 x 2W eingebaute Stereolautsprecher</p> <p>2) 3,5 mm Stereo-Audioausgang für den Anschluss externer Lautsprecher (Audikabel nicht enthalten)</p>
Stromausgang	5V, 2A
Stromeingang	100 - 240 V
Stromverbrauch	Bis zu 10W
Betriebstemperatur	0°C - 35°C
Relative Luftfeuchtigkeit	30-50%
Steuerung über	<p>1) iOS-App *, Android-App *</p> <p>2) Web (Produkt hat einen lokalen Webserver)</p> <p>3) Hardware-Tasten: Vorherige App, App-Aktion, Nächste App, Lauter, Leiser, Zurück zur Uhr</p>
Integrationen	<p>Funktioniert mit Google Assistant *</p> <p>Funktioniert mit Amazon Alexa *</p> <p>Funktioniert mit <u>LaMetric MARKET</u> *</p> <p>Funktioniert mit <u>IFTTT</u> *</p> <p>Funktioniert mit <u>Homey</u> *</p> <p>Funktioniert mit <u>Home Assistant</u></p> <p>Funktioniert mit LaMetric SKY</p> <p>Locale API</p>

3 - LaMetric TIME - LM 37X8

	DIY-Apps (unterstützt die Datenvisualisierung über MQTT, Websockets, HTTP Push, HTTP Poll)
Warranty	1-jährige Hardware-Begrenzte Garantie (2 Jahre in der EU/Schweiz)

* Kostenlose Software-Dienstleistung, die Änderungen unterliegt