



Diese Netzumschaltboxen bieten keine FRT Unterstützung!  
(Für die Schweiz nicht erforderlich)

Maximale netzseitige Vorsicherung ≤63A!  
Schaltpläne beachten!

NETZFORM		TRENNUNG	
Am Netzanschlusspunkt	In der Verbrauchieranlage	Dreipolig	Allpolig
① TN-C (PEN-Leiter)	TN-S*	✗ nicht erlaubt	✓ erlaubt
② TT	TT	✗ nicht erlaubt	✓ erlaubt
③ TN-S (PE und N-Leiter sind schon getrennt)	TN-S	✗ nicht erlaubt	✓ erlaubt
④ TN-C (PEN-Leiter)	TN-C	✗ nicht erlaubt	✗ nicht erlaubt

\* Die Aufteilung/Trennung in separaten Neutralleiter und Schutzleiter muss VOR der Netzumschaltbox (von Netzseite betrachtet) erfolgen!

„ALLPOLIG“  
STANDARD

- ①
- ②
- ③



10015613

„ALLPOLIG“  
Für große PV-Anlagen  
Smart-Meter extern!

- ①
- ②
- ③



10016114