

LaMetric TIME

LM 37X8



Fiche Technique du Produit

Nom du produit	L'horloge intelligente LaMetric TIME
Type de produit	L'appareil pour la communication dans un réseau sans fil, notamment pour la réception de données et de sons d'un téléphone portable, de dispositifs LAN, ou d'Internet
SKU	LSD-S-EU
EAN	5060415280034
Modèle	LM 37X8
Dimensions	20.1 x 6.1 x 3.6 cm / 7.9 x 2.4 x 1.4 pouces
Poids	0.223 kg / 0.49 livres
Contenu	1) LaMetric Time 2) Câble USB de type C (1,5 mètre) 3) Guide de démarrage rapide 4) Adaptateur secteur avec fiches EU/US/UK
Connectivité	1) Réseaux WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz et protocoles WEP/WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise (uniquement EAP-PWD), protocoles WPA3 2) Bluetooth 4.0 (pour la diffusion de musique, les notifications smartphone)
Configuration	Via l'application mobile sur un iPhone ou un smartphone Android, ou un navigateur web sur un smartphone, un PC ou un Mac
Type d'écran	Écran LED avec capteur de lumière ambiante
Taille de l'écran	19.5 x 4.2 cm
Résolution de l'écran	Écran blanc 37 x 8 avec section couleur 8x8 à gauche

2 - LaMetric TIME - LM 37X8

Diminution de l'écran	Prise en charge de la lum inosité automatique
Fonctionnalités de l'écran	<p>1) Peut afficher simultanément une icône couleur 8x8 à gauche et des caractères alphanumériques blancs ou des caractères alphanumériques blancs sur toute la largeur</p> <p>2) Prend en charge les caractères latins, cyrilliques et japonais</p> <p>3) Prise en charge du défilement de marquee</p>
Applications/Fonctionnalités sur l'appareil	Réveil , Météo *, Radio Internet *, Minuteur , Chronomètre , Tableau de messages , Mes données DIY (avec possibilités sans code) , Notifications smartphone
Modes de fonctionnement	Manuel, Défilement automatique, Programmation, Verrouillé. Peut exécuter plusieurs applications simultanément
Fonctionnalités audio	Radio Internet *, Spotify Connect, Enceinte Bluetooth, Réveil avec musique
Audio	<p>1) 2 haut-parleurs stéréo intégrés de 2W chacun</p> <p>2) Sortie audio stéréo 3,5 mm pour une utilisation avec des enceintes externes (câble audio non inclus)</p>
Sortie d'alimentation	5V, 2A
Entrée d'alimentation	100 - 240 V
Consommation électrique	Jusqu'à 10W
Température de fonctionnement	0°C - 35°C
Humidité relative	30-50%
Contrôle via	<p>1) Application iOS *, Application Android *</p> <p>2) Web (le produit dispose d'un serveur web local)</p> <p>3) Boutons matériels : application précédente, action de l'application, application suivante, volume +, volume -, retour à l'horloge</p>
Intégrations	Fonctionne avec Google Assistant * Fonctionne avec Amazon Alexa * Fonctionne avec LaMetric MARKET * Fonctionne avec IFTTT * Fonctionne avec Homey * Fonctionne avec Home Assistant Fonctionne avec LaMetric SKY API locale

3 - LaMetric TIME - LM 37X8

	Applications DIY (prend en charge la visualisation des données via MQTT, web sockets, HTTP Push, HTTP Poll)
Garantie	<u>Garantie matérielle limitée</u> d'un an (2 ans dans l'UE/Suisse)

* Service logiciel gratuit sujet à modification