

LaMetric TIME

LM 37X8



Scheda tecnica del prodotto

Nome del prodotto	Orologio intelligente LaMetric TIME
Tipo di prodotto	Il dispositivo per la comunicazione in una rete wireless, ovvero per la ricezione di dati e suoni da un telefono cellulare, dispositivi LAN o Internet
SKU	LSD-S-EU
EAN	5060415280034
Modello	LM 37X8
Dimensioni	20.1 x 6.1 x 3.6 cm / 7.9 x 2.4 x 1.4 pollici
Peso	0.223 kg / 0.49 libbre
Contenuti	1) LaMetric Time 2) Cavo USB Type-C (1,5 metri) 3) Guida rapida 4) Adattatore di alimentazione con spine EU/US/UK
Connettività	1) Reti WiFi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz e protocolli WEP/WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise (solo EAP-PWD), protocolli WPA3 2) Bluetooth 4.0 (per lo streaming musicale, le notifiche dello smartphone)
Configurazione	Attraverso l'applicazione mobile su un telefono iPhone o Android, o un browser web su uno smartphone, PC o Mac
Tipo di schermo	Schermo LED con sensore di luce ambientale
Dimensione dello schermo	19.5 x 4.2 cm
Risoluzione dello schermo	Schermo bianco 37 x 8 con sezione a colori 8x8 a sinistra

Smart Atoms Limited / www.lametric.com / Versione della scheda tecnica del prodotto 20240321



2 - LaMetric TIME - LM 37X8

Dimmer dello schermo	Supporta la luminosità automatica
Funzionalità dello schermo	<p>1) Può visualizzare contemporaneamente un'icona a colori 8x8 a sinistra e caratteri alfanumerici bianchi o caratteri alfanumerici bianchi a larghezza intera</p> <p>2) Supporta caratteri latini, cirillici e giapponesi</p> <p>3) Supporta lo scorrimento del testo</p>
App/Caratteristiche sul dispositivo	Sveglia , Meteo *, Radio Internet *, Timer , Cronometro , Lavagna messaggi , My Data DIY (con possibilità senza codice) , Notifiche smartphone
Modalità di funzionamento	Manuale, Auto-Scroll, Programma, Bloccato. Può eseguire diverse app contemporaneamente
Funzionalità audio	Radio Internet * / Spotify Connect / Altoparlante Bluetooth / Sveglia con musica
Audio	<p>1) 2 altoparlanti stereo integrati da 2W ciascuno</p> <p>2) Uscita audio stereo da 3,5 mm per l'uso con altoparlanti esterni (cavo audio non incluso)</p>
Uscita di alimentazione	5V, 2A
Ingresso di alimentazione	100 - 240 V
Consumo di energia	Fino a 10W
Temperatura di funzionamento	0°C - 35°C
Umidità relativa	30-50%
Controllo tramite	<p>1) Applicazione iOS *, Applicazione Android *</p> <p>2) Web (il prodotto ha un server web locale)</p> <p>3) Pulsanti hardware: app precedente, azione dell'app, app successiva, volume su, volume giù, torna all'orologio</p>
Integrazioni	<p>Funziona con Google Assistant *</p> <p>Funziona con Amazon Alexa *</p> <p>Funziona con LaMetric MARKET *</p> <p>Funziona con IFTTT *</p> <p>Funziona con Homey *</p> <p>Funziona con Home Assistant</p> <p>Funziona con LaMetric SKY</p> <p>API locale</p>

3 - LaMetric TIME - LM 37X8

	DIY apps (supporta la visualizzazione dati tramite MQTT, web sockets, HTTP Push, HTTP Poll)
Garanzia	<u>Garanzia hardware limitata</u> di 1 anno (2 anni in UE/Svizzera)

** Servizio software gratuito soggetto a modifiche*